4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B
(气控阀)
4GB
带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B
(气控阀)
4F
4F
(气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
卷末

快速阀

2QV · 3QV Series

● 配管口径：快插接头φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、R1/8~R1/2

JIS符号

主要特点

- 采用直通流路，有效截面积大。
- 标准采用阻燃性树脂。（相当于UL94规格V-0）
- 可使用选择项的支撑件构建集成阀。
- 备有2通阀、3通阀。

规格

项目	2QV · 3QV	
使用流体	空气	
最高使用压力	MPa	1.0
最低使用压力	kPa	-100(注1)
耐压力	MPa	1.5
流体温度	°C	0~60
环境温度	°C	0~60
切换角度	°	90
使用气管	软尼龙管(气管F-15※※) 聚氨酯管(气管U-95※※、NU-※※)	
安装形式	任意	

注1：真空使用聚氨酯管(U-95※※、NU-※※)时，请使用插入环。
注2：使用了润滑剂，因此无法制作禁油处理规格。

动作说明

● 2通阀(2QV系列)

● 3通阀(3QV系列)

使用示例

● 用作气缸回路的残压排出阀

● 用作吹气回路的截止阀

洁净规格 (样本编号：CB-033SC)

● 可在洁净室内使用的防微粒产生结构

2QV— — P70

二次电池对应规格 (样本编号：CC-1226C)

● 二次电池生产工艺中可使用的结构。

2QV— — P4

型号表示方法

●快速阀

2 QV - **04-04**

A 阀类型

B 配管口径
(P气口) - (A气口)

符号	内容		专用支撑件 ※
A 阀种类			
2	2通阀		
3	3通阀		
B 配管口径(P气口) - (A气口)			
	IN侧	OUT侧	
标准	04-04	快插接头φ4 - 快插接头φ4	2QV-P1
	06-06	快插接头φ6 - 快插接头φ6	
	08S-08S	快插接头φ8 - 快插接头φ8	
	08-08	快插接头φ8 - 快插接头φ8	2QV-P2
	10-10	快插接头φ10 - 快插接头φ10	
	12-12	快插接头φ12 - 快插接头φ12	
选择项	6A-04	R1/8 - 快插接头φ4	2QV-P1
	6A-06	R1/8 - 快插接头φ6	
	8A-06	R1/4 - 快插接头φ6	
	8A-08S	R1/4 - 快插接头φ8	
	10A-08	R3/8 - 快插接头φ8	2QV-P2
	10A-10	R3/8 - 快插接头φ10	
	15A-10	R1/2 - 快插接头φ10	
	15A-12	R1/2 - 快插接头φ12	
	04-6A	快插接头φ4 - R1/8	2QV-P1
	06-6A	快插接头φ6 - R1/8	
	06-8A	快插接头φ6 - R1/4	
	08S-8A	快插接头φ8 - R1/4	
	08-10A	快插接头φ8 - R3/8	2QV-P2
	10-10A	快插接头φ10 - R3/8	
	10-15A	快插接头φ10 - R1/2	
	12-15A	快插接头φ12 - R1/2	
	6A-6A	R1/8 - R1/8	2QV-P1
	8A-8A	R1/4 - R1/4	
10A-10A	R3/8 - R3/8		
15A-15A	R1/2 - R1/2	2QV-P2	

※2通阀、3通阀的支撑件通用。

※因阀体尺寸而异，敬请注意。

⚠ 将3QV安装在减压阀、过滤减压阀的1次侧时，请选择可逆流减压阀(R※100)、可逆流过滤减压阀(W※100)。

内部结构及部件一览表

部件一览表

编号	部件名称	材质
1	转动轴	聚对苯二甲酸丁二醇酯(相当于UL94V-0)
2	挡块	黄铜(无电解镀镍处理) ※1
		不锈钢 ※2
3	环	钢
4	O形圈	丁腈橡胶
5	螺纹接套	黄铜(无电解镀镍处理)
6	O形圈	丁腈橡胶
7	密封圈	丁腈橡胶
8	卡盘座	聚醚砜
9	卡盘	不锈钢
10	外圈	黄铜(无电解镀镍处理)
11	卸管压环	聚对苯二甲酸丁二醇酯(相当于UL94V-0)
12	阀体	聚对苯二甲酸丁二醇酯(相当于UL94V-0)

※1：外形尺寸图 A尺寸为“18”的机种的材质。

※2：外形尺寸图 A尺寸为“22”的机种的材质。

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)

4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E

MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P·M·B

NP·NAP

NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HMV

HSV

2QV

3QV

SKH

消音器

全气动系统
(全空压)

全气动系统
(V)

卷末

2QV · 3QV Series

外形尺寸图

- 配管口径
 • P气口(快插接头) · A气口(快插接头)

适用气管外径(mm)		型号	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	N	O	P	重量(g)	有效截面积(mm ²)	
P气口	A气口																P→A	A→R
4KA/B	φ4	2/3 QV-04-04	18	16	12.5	8.5	17.5	22	4.2	17	25	50	34.5	18	41.5	20	4.2	1.8
	φ6			17.5													21	
4KA/B (气控阀)	φ8	2/3 QV-08S-08S	22	19	17.5	10.7	22.8	26.5	4.2	17	26.5	53	39.8	22	46.8	34	10.2	4.0
	φ8			19													23	
4F	φ10	2/3 QV-10-10	22	21.5	17.5	10.7	22.8	26.5	4.2	17	31.5	63	39.8	22	46.8	35	22.5	4.0
4F (气控阀)	φ12	2/3 QV-12-12	22	23	20	10.7	22.8	26.5	4.2	17	33	66	39.8	22	46.8	38	22.5	4.0

※有效截面积的公差为±10%。

- 配管口径
 • P气口(外螺纹) · A气口(快插接头)

配管螺纹R	适用气管外径(mm)		型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	重量(g)	有效截面积(mm ²)	
	P气口	A气口																			P→A	A→R
2QV 3QV	1/8	φ4	2/3 QV-6A-04	18	16	12.5	8.5	17.5	22	4.2	14	17	25	33.5	58.5	8	34.5	18	41.5	26	4.2	1.8
	1/8	φ6			17.5																32	
SKH	1/4	φ6	2/3 QV-8A-06	22	19	14.5	10.7	22.8	26.5	4.2	17	17	26.5	38	63	11	39.8	22	46.8	40	9.3	4.0
	1/4	φ8			19																40	
消音器	3/8	φ8	2/3 QV-10A-08	22	19	17.5	10.7	22.8	26.5	4.2	17	17	31.5	44.5	76	12	39.8	22	46.8	57	16.3	4.0
	3/8	φ10			21.5																63	
全气动系统 (全空压)	1/2	φ10	2/3 QV-15A-10	22	21.5	17.5	10.7	22.8	26.5	4.2	19	17	31.5	47.5	79	15	39.8	22	46.8	76	21.4	4.0
	1/2	φ12			23																20.0	

※有效截面积的公差为±10%。

外形尺寸图

- 配管口径
 - P气口 (快插接头) • A气口 (外螺纹)

适用气管 外径(mm)	配管螺纹R		型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	重量(g)	有效截面积(mm ²)	
	P气口	A气口		P→A	A→R																	
φ4	1/8	1/8	2/3QV-04-6A	18	16	12.5	8.5	17.5	22	4.2	14	17	25	33.5	58.5	8	34.5	18	41.5	26	3.5	1.8
φ6	1/8	1/8	2/3QV-06-6A		17.5						17									32	9.3	
φ6	1/4	1/4	2/3QV-06-8A		19						17									35	9.3	
φ8	1/4	1/4	2/3QV-08S-8A	19	14.5	40	10.2															
φ8	3/8	3/8	2/3QV-08-10A	19	17	57	15.8															
φ10	3/8	3/8	2/3QV-10-10A	22	17.5	10.7	22.8	26.5	4.2	17	17	31.5	44.5	76	12	39.8	22	46.8	63	21.4	4.0	
φ10	1/2	1/2	2/3QV-10-15A		19					17									76	21.4		
φ10	1/2	1/2	2/3QV-10-15A		22					17									76	21.4		
φ12	1/2	1/2	2/3QV-12-15A	23	20.0	85	21.4															

※有效截面积的公差为±10%。

- 配管口径
 - P气口 (外螺纹) • A气口 (外螺纹)

配管螺纹R		型号	A	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	重量(g)	有效截面积(mm ²)		
P气口	A气口		P→A	A→R															
1/8	1/8	2/3QV-6A-6A	18	8.5	17.5	22	4.2	14	17	33.5	67	8	34.5	18	41.5	42	9.5	1.8	
1/4	1/4	2/3QV-8A-8A						17		38	76	11				48	9.5		
3/8	3/8	2/3QV-10A-10A	22	10.7	22.8	26.5	4.2	19	17	44.5	89	12	39.8	22	46.8	90	21.4		4.0
1/2	1/2	2/3QV-15A-15A						22		47.5	95	15				116	21.4		

※有效截面积的公差为±10%。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

2QV · 3QV Series

外形尺寸图

● 专用支撑件

● 集成安装间距尺寸

型号	A	B	C	D	E	F	P	L	对象本体A尺寸	重量 g
2QV-P1	28	39	9.25	18.5	13	8	D × (n-1)	D × n	18	5.4
2QV-P2	32	44	11.25	22.5	12.5	8			22	7.2

n=连数

接单生产品的介绍

快速阀中组装有空气指示灯的产品以接单生产品对应。请协商。
注：φ12无法制作，敬请谅解。

规格

项目	空气指示灯	
使用流体	空气	
使用压力	MPa	0.05~0.8
流体温度	°C	0~60
环境温度	°C	0~60
显示色	红色、绿色	

使用示例
· 排出气缸的残压

组装示例

● 2QV-06-06带空气指示灯时

● 2QV-08S-08S带空气指示灯时

● 也可制作3QV-06~10型带空气指示灯的产品。请协商。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
H MV
H SV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末